




ADP-1

單門控制器(485版本)



支持HID RP10



支持HID RP40



支持Angel-EB1

- ✓ 可單機離線或電腦連線使用
- ✓ 可辨識不連續卡片容量1萬張
- ✓ 可儲存進出歷史資料容量1萬筆以下

解決方案



可重複讀取卡
機歷史資料



支持 HID -
MultiClass SE
RP10跟RP40



支持遙控器接收
模組有4組開門
接點輸出，上、
停、下、求救



支持長距離管
制系統
UHF925Mhz



可自動讀取
26.34.42.54
bit取碼格式



支持電梯控制
功能，標準版
可控制40 Out

ADP-1 單門控制器 (485版本)

產品功能

- 具有1組Wiegand通訊埠可連接1組副讀頭。
- 可辨識不連續卡片容量1萬張。
- 可儲存進出歷史資料容量1萬筆以下。
- 具有5組偵測接點。
(外出開關、火災、門位、保全、服務鈴)
- 具有4組12V 1A輸出接點。
(開門、警報、保全、門鈴)
- 可單機離線或電腦連線使用。
- 具有24組開門時段表(以一週自動循環預設)。
- 採用工程專用快拆式的端子台設計，方便工程人員安裝及檢修。
- 具有2組RS485通訊埠可連接電腦與電梯樓層控制器。
- 具有1組專用TTL通訊埠可連接Angel-EB1。
- 具有1組威根34通訊埠可與任何標準威根信號讀頭連接。
- 可提供開門逾時、卡機拆除或破壞時觸發警報的功能。
- 讀卡模式可設定為：開放模式、感應加密碼模式、管制模式、感應或密碼模式、開門模式。
- 具有連動消防系統功能，當卡機偵測到火災信號時會自動開門，有利於人員快速疏散。
- 具有電梯樓層控制功能。(標準版可控制40 Out)
- 具有防盜設定解除器功能，當卡機模式設定為保全模式時，在保全設定狀態下，門禁功能暫停，當保全功能解除時，自動恢復門禁功能，搭配Angel-EB1時玻璃面板LED只是燈會隨狀態改變提示。
- 支持 HID - MultiClass SE RP10跟RP40。

硬體規格

電源	DC 12V 1A
工作環境	工作溫度0~75°C 相對溼度20 - 90%
外型尺寸	120(L)×91(W)×30(H)mm
繼電器	4組接點負荷MAX DC 12V 1A

產品尺寸

